

LZD 2790/W2

ЗАДНИЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ ФОНАРЬ CLEO, С БОКОВЫМ КРЕПЛЕНИЕМ LZD 2790/W2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Классификация фонаря	Категория фонаря	Светодиодный фонарь
HOR 115N	задний комбинированный	да
Количество светодиодов LED	Задний позиционный свет	Задний сигнал поворота
32	да	да
Стоп-сигнал	Сторона установки	Напряжение питания
да	универсальная	12/24 В
Кабель	Диапазон рабочих температур	Степень защиты
4×0,5 мм ² ; длина кабеля 1 м	от -30°C до +50°C	IP 68

ОПИСАНИЕ

Задний комбинированный фонарь **CLEO LZD 2790/W2** — это компактный фонарь с современным дизайном, изготовленный из материалов высочайшего качества, с энергосберегающей **LED** технологией, что обеспечивает очень хорошие параметры освещения при очень низком энергопотреблении. Фонарь **LZD 2790/W2** полностью устойчив к воде и пыли (**IP 68**), что позволяет без проблем использовать его в изменяющейся местности и погодных условиях. **32 высокоэффективных светодиода** обеспечивают равномерный и интенсивный свет, повышая видимость и безопасность дорожного движения. Изделие соответствует стандартам электромагнитной совместимости (**EMC**), что исключает риск помех, которые могут повлиять на другие электрические устройства в транспортном средстве. Фонарь **LZD 2790/W2 с боковым креплением** универсален в плане установки, его можно устанавливать как с левой, так и с правой стороны автомобиля, вертикально и горизонтально. Благодаря такому креплению установка фонаря чрезвычайно проста и гибка, что позволяет адаптировать его к различным типам транспортных средств и машин. **Фонарь оснащен следующими функциями:** - задний позиционный фонарь с эффектом **NEON**; - задний указатель поворота; - стоп-сигнал. Эта модель будет хорошо работать, среди прочего: в сельскохозяйственной и строительной технике, специализированных транспортных средствах, вилочных погрузчиках, квадроциклах, легких электромобилях и коммунальной технике, где надежность и долговечность являются ключевыми факторами. **Потребляемая мощность при рабочем напряжении 12 В:** - задний позиционный фонарь (2 Вт) - задний указатель поворота (1,7 Вт) - стоп-сигнал (2,7 Вт) **Потребляемая мощность при рабочем напряжении 24 В:** - задний позиционный фонарь (4,2 Вт) - задний указатель поворота (4 Вт) - стоп-сигнал (3 Вт) Наше предложение также включает в себя [задние комбинированные фонари CLEO](#) в вариантах с нижним креплением [LZD 2790/B](#) и на трубу [LZD 2790/R2](#).

