

## LZD 3195/AMP

ЗАДНИЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ ФОНАРЬ MAVIC LZD 3195/AMP (ПРАВЫЙ) — СВЕТООТРАЖАЮЩИЙ ТРЕУГОЛЬНИК, 4 РАЗЪЁМА SUPERSEAL + 7-КОНТАКТНЫЙ РАЗЪЁМ AMP

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Классификация фонаря	Категория фонаря	Светодиодный фонарь
HOR 108	задний комбинированный	да
Количество светодиодов LED	Задний позиционный свет	Задний сигнал поворота
91	да	да
Стоп-сигнал	Противотуманный свет	Свет заднего хода
да	да	да
Светоотражающее устройство	Сторона установки	Напряжение питания
да	правая	12/24 В
Кабель	Диапазон рабочих температур	Степень защиты
6x0,5 мм <sup>2</sup> ; длина кабеля 0,3 м, AMP 7 PIN, круглый	от -30°C до +50°C	IP 68

### ОПИСАНИЕ

**Многофункциональный задний комбинированный фонарь LZD 3195/AMP серии MAVIC** — это современное светотехническое решение, разработанное для требовательных пользователей транспортной и автомобильной отрасли. Благодаря применению **технологии NEON LED**, модель отличается равномерной и чёткой световой линией, которая значительно улучшает заметность транспортного средства на дороге и повышает уровень безопасности как днём, так и в сложных погодных условиях.

Конструкция фонаря основана на **91 высокоэффективном светодиоде LED**, обеспечивающем яркое и равномерное освещение всех функций. **Габаритные огни, стоп-сигнал и указатель поворота**, выполненные по технологии **NEON**, формируют цельную современную световую подпись, повышающую заметность сигналов для других участников дорожного движения. Дополнительно фонарь оснащён фонарём заднего хода, противотуманным фонарём и встроенным светоотражающим треугольником, что ещё больше повышает безопасность эксплуатации. **Рассеиватель фонаря MAVIC покрыт специальным защитным слоем**, который существенно увеличивает устойчивость к царапинам и механическим повреждениям.

Модель предназначена для установки **с правой стороны транспортного средства** и работает в широком диапазоне напряжения **12/24 В**, благодаря чему совместима как с лёгкими, так и с грузовыми автомобилями. Прочный герметичный корпус со степенью защиты **IP68** обеспечивает полную защиту от воды, пыли и тяжёлых условий эксплуатации. Надёжность работы также подтверждается широким диапазоном рабочих температур — **от -30°C до +50°C**. Фонарь **LZD 3195/AMP** соответствует стандарту **EMC R10**, что подтверждает его высокую устойчивость к электромагнитным помехам и совместимость с современной электроникой транспортных средств.

Модель **LZD 3195/AMP** оснащена удобной системой подключения:

- кабель **6x0,5 мм<sup>2</sup>** длиной **0,3 м** в защитной гофре;
- **4 разъёма Superseal** (2x габаритный свет + габаритный свет с функцией мигания совместно с указателем поворота + фонарь заднего хода);
- 7-контактный разъём AMP.

#### Функции фонаря и потребляемая мощность при напряжении 12/24 В:

- Задний габаритный огонь NEON — **2/4 Вт**;
- Стоп-сигнал NEON — **10/10 Вт**;
- Задний указатель поворота NEON — **4/13 Вт**;
- Фонарь заднего хода — **2/4,5 Вт**;
- Задний противотуманный фонарь — **4/4 Вт**;
- Светоотражающий треугольник.



Фонарь **LZD 3195/AMP** разработан для широкого спектра коммерческого транспорта и идеально подходит для:

- транспортных полуприцепов и прицепов;
- грузовых автомобилей и фургонов;
- сельскохозяйственной и строительной техники;
- специализированной и коммунальной техники.

**MAVIC LZD 3195/AMP** — это тщательно продуманный до мелочей польский продукт бренда **HORPOL**, сочетающий современную LED-технологии, долговечность и функциональность. Это решение для профессионалов, которым требуется надёжное освещение и современный внешний вид транспортного средства.

